

Пульт «2 в 1 для Alutech» для ворот и шлагбаумов Alutech и AN-Motors Замена оригинала + Копировщик

Пульт «2 в 1 для Alutech» может:

1. **Заменить оригинальный пульт** (новый Alutech AT-4N и старый AN-Motors AT-4). Пульт добавляется в приёмник как оригинальный пульт.
2. **Сделать копию кнопки (с пульта на пульт)** с уже добавленного в приёмник пульта Alutech AT-4N (новый!) или AN-Motors AT-4 (можно вне зоны действия приёмника) – удобно, если штатным способом добавить новый пульт в приёмник не представляется возможным (если **закончилась память** в приёмнике или **нет физического доступа** к приёмнику). При этом исходный оригинальный пульт и все копии с него будут стабильно работать (с первого нажатия). Таких копий можно сделать неограниченное количество.

Примечание по совместимости:

Пульт «2 в 1 для Alutech» тестировался и гарантированно работает с внешними радиоприемниками «Alutech AR-1-500N» (новый) и «AN-Motors AR-1-500» (старый), и может не работать с некоторыми другими приёмниками Alutech и AN-Motors.

Замена оригинала Alutech / AN-Motors (по умолчанию).

В данном режиме пульт «2 в 1 для Alutech» работает как оригинальный пульт AN-Motors AT-4. Функции всех кнопок аналогичны. Добавление в автоматику («Alutech AR-1-500N» и «AN-Motors AR-1-500») - как оригинальный пульт - кнопкой непосредственно в приёмник. При этом все добавленные штатным образом пульты **занимают ячейки памяти** в приёмнике.

Копия кнопки пульта Alutech / AN-Motors (с пульта на пульт, можно вне зоны действия приёмника).

Для перехода в режим копирования **одновременно нажмите и удерживайте** кнопки A+D. Световой индикатор через 0,5 секунды кратко моргнёт. Отпустите обе кнопки. Затем **нажмите и удерживайте** кнопку, на которую требуется выполнить копирование (для её дальнейшего использования), при этом приложите «корпус к корпусу» действующий пульт Alutech или AN-Motors (или действующий пульт «2 в 1 для Alutech»), нажмите и удерживайте на нём **кнопку, которую нужно скопировать**. На пульте «2 в 1 для Alutech» световой индикатор кратко моргнёт 1 раз, отпустите ещё раз нажмите эту же кнопку на действующем пульте, световой индикатор на пульте «2 в 1 для Alutech» загорится на ~ 2 секунды. Если индикатор не реагирует - пробуйте приложить копируемый пульт другой стороной, можно попробовать приложить пульты друг к другу задней стороной, можно попробовать в действующем пульте заменить батарейку на более новую. Если световой индикатор загорелся на ~ 2 секунды - копия успешно сделана, **одна кнопка исходного пульта скопирована** на указанную кнопку! Если необходимо – повторите указанные действия для остальных кнопок пульта. Особенность: такие копии **НЕ занимают ячейки памяти** в приёмнике.

Сброс пульта к заводским настройкам (сброс всех скопированных кодов на всех кнопках):

1. На пульте «2 в 1 для Alutech» одновременно нажмите и удерживайте кнопки A+B+D.
2. Сразу и в течение 3 секунд световой индикатор не должен загореться. Если он загорелся - повторите попытку.
3. Через 3 секунды световой индикатор выдаст длинную вспышку и погаснет. Сброс выполнен.

Программирование пультов в приёмник автоматики Alutech / AN-Motors (в общем виде):

1. Нажмите на приёмнике кнопку программирования пультов.
2. Дважды нажмите нужную кнопку на новом пульте.
3. Готово. Проверьте работоспособность нового пульта.

Примечания:

1. Сброс и копирование можно производить сколько угодно раз. Скопированный код хранится в энергонезависимой памяти пульта «2 в 1 для Alutech» не менее 10 лет и сохраняется при замене источника питания (батарей).
2. С уже работающего пульта «2 в 1 для Alutech» (как и с оригинального пульта Alutech / AN-Motors) также можно сделать копию на другой такой же пульт «2 в 1 для Alutech», при этом количество копий не ограничено. В принципе, можно только единственный первый пульт «2 в 1 для Alutech» добавить в приёмник, а остальные пульты «2 в 1 для Alutech» накопировать с первого пульта, и все пульты «2 в 1 для Alutech» при этом будут работать и займут только одну ячейку памяти в приёмнике.
3. **Алгоритм копирования производит множественную проверку принятого сигнала**, что гарантирует правильное копирование с первого раза, и такие копии **НЕ занимают ячейки памяти** в приёмнике! Признак правильного копирования – если световой индикатор в конце загорится на ~ 2 секунды.
4. Если дальность действия пульта уменьшилась – проверьте элемент питания (батарейку).

Характеристики:

Батарея 3 В, тип CR2016, 2 шт. (уже внутри, в комплекте)

Рабочая частота: 433,92 МГц.

Тип кода: Плавающий динамический код, совместимый с Alutech и AN-Motors

Диапазон рабочих температур: от -20 до +55°C

Дальность действия в прямой видимости: ~ до 150м. (зависит от наличия/отсутствия помех и качества приёмника)