

Дубликатор TMD-RW15

Дубликатор домофонных ключей, поддерживает запись "Цифрал" и "Метаком" в оригинальном формате на заготовку RW-15.

Прибор включается автоматически при касании ключом лузы, при этом раздается звуковой сигнал и загорается зеленый светодиод.

После прочтения ключа цвет светодиода сменится на красный. Плотнo приложите заготовку к лузе, не шевелите заготовку во время записи (1-2 сек).

После удачной записи раздается звуковой сигнал из нескольких тональностей.

Можно прикладывать следующую заготовку (при необходимости).

Прибор перейдет из режима записи назад, в режим чтения, через несколько секунд бездействия (загорится зеленый светодиод и раздается звуковой сигнал).

Далее, через несколько секунд после возврата в режим чтения, если никакой ключ не будет прочтен, прибор автоматически выключается.

Дубликатор не будет отключаться, если подключен к ПК (для постоянной возможности работы через программу).

Используя ПО iKeyBase можно настраивать параметры записи заготовки RW-15.

Возможны такие регулировки как скорость выдачи кода, настройка тока потребления (нагрузочный резистор).

Настройки сохраняются в энергонезависимой памяти прибора и будут использоваться в дальнейшем при работе как от батареек, так и блока питания либо USB порта ПК.

Так же возможно изменение настройки времени перехода в режим чтения и автовыключения.

Возможности дополнительных настроек зависят от версии прошивки. Данная инструкция может не отражать все возможные настройки прибора.

Обновление дубликатора производится с помощью программы iKeyBase.

При подключении к ПК доступно прямое управление дубликатором (прием кодов от заготовок, отправка кода из базы в прибор), настройки, ведение базы ключей.

Программа поддерживается ОС Windows, Mac OS, Linux.

Прибор рассчитан на работу только с заготовкой RW-15, не пытайтесь записать другие заготовки или оригинальные ключи, они могут быть окончательно испорчены.

Считывайте оригинальный ключ клиента только пока прибор отключён или горит зеленый светодиод, не прикладывайте к лузе ключ клиента, когда прибор находится в режиме записи.

Питание: 3 элемента ААА ("мизинчиковые" батарейки).

При полной разрядке батареек прибор, после включения, будет издавать звуковой сигнал и автоматически отключаться.

Возможно питание от блока питания напряжением 5 Вольт (в комплект не входит), либо при подключении к USB порту ПК, при этом запускать программу iKeyBase не обязательно.