

1. Стирание памяти пульта и ввод в режим программирования.



Нажать одновременно и удерживать обе верхние кнопки на пульте, пока светодиод не начнёт быстро мигать. Продолжаем удерживать эти кнопки, пока светодиод не мигнёт 4 раза. Память очищена.

2. Программирование брелка.



1. Нажать и удерживать кнопку на программируемом пульте.
2. Поднести мастер-пульт к обучаемому брелку вплотную
3. Нажать и удерживать нажатой рабочую кнопку на мастер-брелке
4. Когда светодиод на программируемом брелке замигает, отпустить обе кнопки.

Для программирования остальных кнопок, повторить пункты 1, 2, 3, 4.